

HONDA

The Power of Dreams

HONDA

PRODUCTOS DE FUERZA



Generador EG 6500 CX Deluxe

CARACTERISTICAS

Generador monofásico de 5.5 Kva. salida de 220 V en corriente alterna, con regulación automática de tensión con sistema "D-AVR" (Regulador automático de voltaje digital) que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Por su característica "digital", este sistema copia casi de forma exacta la onda sinusoidal de la tensión, permitiendo su uso en equipos electrónicos. Gracias a su motor 4 tiempos posee una mayor autonomía, llegando a más de 6 horas de uso continuo con un tanque de combustible.

Equipado con arranque eléctrico y manual y sistema de alerta de aceite y temperatura que detiene el equipo en caso de falla.

Por su fácil arranque y operación sencilla hacen a este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional, soportando cualquier tipo de aparato o maquinaria como ser una bomba de 1 HP.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR

Tipo de Motor	GX390 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	389 cm ³
Potencia Neta	11,7 HP (8,7 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Eléctrico

GENERADOR

Frecuencia C.A.	50 Hz
Voltaje C.A.	220 V
Potencia Máxima C.A.	5,5 KVA
Potencia Nominal C.A.	5,0 KVA
Salida de C.C.	12 V - 8,3 A
Uso Continuo	9,5 h
Nivel de ruido	99 dB(A)

DIMENSIONES

Ancho	530 mm
Largo	844 mm
Alto	571 mm
Peso en seco	87 Kg

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	24 l
Consumo Especifico de Combustible	3,5 l/h a 3600 rpm
Capacidad de aceite	1,1 l
Eco Throttle	No
Indicador Nivel de Combustible	Si
Alerta de Aceite	Si
Salida C.C.	Si
Regulador de voltaje	D-AVR
Voltímetro	Si
Interruptor térmico C.A.	Si
Interruptor térmico C.C.	Si

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.



Av. Mosconi 888 - Lomas del Mirador - Pcia. de Buenos Aires
(011) 4699-1123 / 2815 / 0098 - Fax (011) 4699-0098
www.marsiglione.com.ar - e-mail: info@marsiglione.com.ar